

ALB

ПАСПОРТ



Осветительный прибор
ALB ЖКХ LED 24-О-840-IP65-А1 (Выносной БАП)

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.25-005-38325087-2025
Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.97716_25 ALB ЖКХ LED ТР ТС 004 02

Назначение

Светильник серии ЖКХ LED А1 предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток, подвалов и помещений с повышенной влажностью. Светильник комплектуется выносным блоком аварийного питания (БАП), размещенном в отдельном корпусе, что позволяет размещать источник света на улице под козырьком, а БАП- внутри помещения. БАП обеспечивает работу в аварийном режиме в течении часа после отключения питания. Степень защиты БАП- IP20. Эксплуатация светильника без БАП невозможна.

Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.



Технические характеристики

Климатическое исполнение:	УХЛ2	Класс защиты от поражения эл.током:	1.
та.°С	от +5°С до +40°	Степень защиты оптического отсека:	IP65
Номинальное напряжение, В :	~220±20%	Степень защиты отсека ПРА:	IP65/IP20
Номинальная частота, Гц :	50-60	Масса, не более, кг.:	1,4
Потребляемая мощность, Вт :	24	Тип ламп:	LED
Коэффициент мощности:	0,9	Срок службы, не менее :	10 лет
Габариты ДхШхВ, мм:	260х260х90	Цветовая температура, К:	4000
Световой поток, лм:	2 400	Индекс цветопередачи:	80

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.

Установка и подключение

Подключить разъём выносного БАП к разъёму светильника. Подключите кабель питания ~230 В, к кабелю БАП следуя цветовой маркировке проводов: фаза (L) — черный (коричневый), желто-зеленый - защитное заземления(РЕ), ноль (N) — синий. Подключите провод с маркировкой (Lk) к коммутируемой сети, для работы только в аварийном режиме провод не подключается. От светильника отсоедините монтажную пластину и закрепите её на опорной поверхности с помощью двух саморезов. Совместите монтажную часть с основанием светильника и поверните по часовой стрелке до упора. Перед тестированием аварийного режима, светильник должен заряжаться не менее 24 часов.

Комплект поставки

Светильник	Коробка	Паспорт
1 шт.	Групповая	1 шт.

Серия

www.alb.ru



Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Дата производства	Гарантия, месяцев	Окончание гарантии	Дата ввода в эксплуатацию	Контроль
29.04.2025	36			ОТК

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений. Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118. Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°С до +55°С. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +55°С и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.

Габаритный чертеж и схема включения

