

Осветительный прибор

Светильник светодиодный ALB Elena 18-O-840-IP40-S-D3 (RAL9005)

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.25-003-32385087-2018

Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.33647_25 Elena ТР ТС 004 020

Назначение

Светильник серии Elena предназначен для общего освещения офисных и бытовых помещений. Светильник не предназначен для бытового применения.

Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.



Технические характеристики			
Климатическое исполнение:	УХЛ3.1	Класс защиты от поражения эл.током:	1
ta.°C	от -10°C до +40°	Степень защиты оптического отсека:	IP40
Номинальное напряжение, В :	~220±20%	Степень защиты отсека ПРА:	IP40
Номинальная частота, Гц :	50	Масса, не более, кг.:	1
Потребляемая мощность, Вт :	18	Тип ламп:	LED
Коэффициент мощности:	0,9	Срок службы, не менее :	10 лет
Габариты ДхШхВ, мм:	790х50х70	Цветовая температура, К:	4000
Световой поток, лм:	1 600	Индекс цветопередачи:	80
Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.			

Установка и подключение

Светильник предназначен для стационарной установки на стене или потолке. Предварительно закрепить на монтажной поверхности фиксирующие скобы, снять рассеиватель. Подключить провода электрической сети к разъему питания, согласно схеме подключения, желто-зеленый к клемме защитного заземления(РЕ), клемму (L) светильника подключать к фазному проводнику сети, клемму (N) светильника подключать к нейтральному проводнику сети. Затянуть гайку кабельного ввода. Установить светильник в фиксирующие скобы до защелкивания, установить рассеиватель, зафиксировать его защелками.

Комплект поставки

Светильник	Коробка	Паспорт
1 шт.	Групповая	1 шт.

Серия

www.alb.ru



Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Дата производства	Гарантия, месяцев	Окончание гарантии	Дата ввода в эксплуатацию	 Контроль
20.02.2025	60			

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений. Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118. Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°C до +55°C. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +55°C и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.

Габаритный чертеж и схема включения

